



Grandstream HandyTone 50X/70X ATA

Rychlá uživatelská příručka

Základní telefonní operace

Pro detailní informace HT50X/70X administrační a uživatelském manuál, prosím navštivte:

www.grandstream.com

©2014 Grandstream Networks, Inc. All rights reserved. Reproduction or transmittal of the entire or any part, in any form or by any means, electronic or print, for any purpose without the express written permission of Grandstream Networks, Inc. is not permitted. Information in this document is subject to change without notice.

Základní funkce

Chcete-li uskutečnit hovor, přijímat hovor a přidržovat / obnovovat hovor, nahlédněte do uživatelské příručky Vašeho analogového telefonu. Obvykle existují dva způsoby, jak ukončit zadání čísla a vytočit číslo: 1) počkat časový limit 2) pomocí tlačítka "#".

PŘEPOJENÍ HOVORU

Předpokládejme, že máte hovor a chcete volajícího přepojit jinam. Přepojení na slepo bez dotazu (blind transfer):

Přepojení na slepo bez dotazu (blind transfer):

- 1) Použijte tlačítko "Flash" na analogovém telefonu tím přidržíte aktuální hovor.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, můžete použít hvězdičkový kód 87 pro přepojení hovoru: stisknete "*87" + číslo kam chcete přepojit.
- 3) Zadávání čísla ukončete "#" nebo počkejte na časový limit.
- 4) Po ukončení přepojení budete odpojeni.

Přepojení s dotazem (Attended transfer):

- 1) Použijte tlačítko "Flash" na analogovém telefonu tím přidržíte aktuální hovor.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, můžete zadat a vytočit číslo kam chcete hovor přepojit.
- 3) Pokud Vám volaný odpoví, můžete jednoduše zavěsit sluchátko a ATA dokončí přepojení hovoru automaticky.
- 4) Jestliže Vám volaný neodpovídá, můžete znovu stisknout tlačítko "Flash" pro pokračování v hovoru s původně volajícím.

3-CESTNÁ KONFERENCE

Za předpokladu, že v průběhu hovoru chcete připojit třetí osobu do konference:

- 1) Stiskněte "Flash" pro přidržení probíhajícího hovoru.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, můžete zadat a vytočit číslo.
- 3) Jestliže třetí osoba odpověděla stisknete "Flash" a připojíte všechny strany do konference.
- 4) Jestliže třetí osoba neodpověděla stisknete

"Flash" pro pokračování v hovoru s původně volajícím.

5) Jestliže stisknete "Flash" během konference třetí osoba bude odpojena...

6) Pokud telefon zavěsíte, konference bude ukončena pro všechny tři strany. Jestliže Váš poskytovatel služeb povolil funkci "Přepojení v konferenci", po ukončení hovoru zůstanou propojeni ostatní účastníci pro další konverzaci.

Advanced Features

DND

Pro nastavení Nerušit "Do Not Disturb":

- 1) Zvedněte sluchátko telefonu.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, použijte hvězdičkový kód "**78", a následně použijte "#" nebo počkejte na časový limit.
- 3) Po úspěšném zapnutí funkce DND opět uslyšíte oznamovací tón. Pak můžete zavěsit.

Chcete-li zakázat "Do Not Disturb":

- 1) Zvedněte sluchátko telefonu.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, použijte hvězdičkový kód "**79", a následně použijte "#" nebo počkejte na časový limit.
- 3) Po úspěšném vypnutí funkce DND opět uslyšíte oznamovací tón. Pak můžete zavěsit.

PŘESMĚROVÁNÍ HOVORU

Nepodmíněné přesměrování:

Všechny příchozí hovory budou přesměrovány.

- 1) Zvedněte sluchátko telefonu.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, použijte hvězdičkový kód "**72" + číslo kam chcete přesměrovat hovory a následně použijte "#" nebo počkejte na časový limit.
- 3) Počkejte na oznamovací tón a zavěste sluchátko.
- 4) Použijte kód "**73" pro ukončení nepodmíněného přesměrování.

Přesměrování při obsazení:

Příchozí hovory budou přesměrovány, když Váš telefon bude obsazený.

- 1) Zvedněte sluchátko telefonu.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, použijte

hvězdičkový kód "**90" + číslo kam chcete přesměrovat hovory a následně použijte "#" nebo počkejte na časový limit.

3) Počkejte na oznamovací tón a zavěste sluchátko.

4) Použijte kód "**91" pro ukončení přesměrování při obsazení.

Přesměrování při nedostupnosti:

Příchozí hovory budou přesměrovány, po vyzvánění bez odpovědi.

- 1) Zvedněte sluchátko telefonu.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, použijte hvězdičkový kód "**92" + f číslo kam chcete přesměrovat hovory a následně použijte "#" nebo počkejte na časový limit.
- 3) Počkejte na oznamovací tón a zavěste sluchátko.
- 4) Použijte kód "**93" pro ukončení přesměrování při nedostupnosti.

VOLÁNÍ ZPĚT

Chcete-li zavolat zpět na poslední příchozí číslo.

- 1) Zvedněte sluchátko telefonu.
- 2) Jakmile zazní oznamovací tón, použijte hvězdičkový kód "**69", a následně použijte "#" nebo počkejte na časový limit.
- 3) Telefon automaticky zavolá zpět na poslední příchozí číslo.

Poznámka:

Hvězdičkové kódy (*XX) zmiňované výše jsou podporované základním nastavením ATA. Pokud vás poskytovatel služby používá jiné kódy, tak je nutné ho kontaktovat pro další instrukce.